Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-eps-cps1000e-p-75698.html



CyberPower EPS CPS1000E

Numer katalogowy	**CPS1000E**
Kod producenta	**CPS1000E**
Kod EAN	**4712364141898**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**
Ilość gniazd wejściowych	**1 szt**
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Faza	**1 Fazowe**
Kształt fali przy pracy baterii	**Czysta fala sinusoidalna**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**1000 VA**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**
Ilość gniazd wyjściowych	**2 szt**
Moc (W)	**700 W**
Złącze wyjściowe	**Schuko**
Złącze wejściowe	**IEC C14**
Głębokość	**20.8 cm**
Szerokość	**15.3 cm**
Wysokość	**24.1 cm**
Waga	**9.4 kg**

Opis produktu

Seria EPS dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii mikrokontrolera , zapewnia ochronę zasilania dla urządzeń takich jak: piece, pompy, oświetlenie, bramy, rolety, klimatyzacje, sprzęt RTV AGD, systemy alarmowe itp, w momencie zaniku zasilania lub uszkodzeń normalnych systemów zasilających.

Wbudowany AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniające, że sygnał AC na wyjściu jest bez zakłóceń i będzie kompatybilny z każdym typem obciążenia.

Ponadto system EPS oprócz jego głównej funkcji czyli zapewnienia zasilania, chroni podłączone urządzenia przed zakłóceniami występującymi w sieci, takimi jak: wahania napięć, przepięcia, przeciążenia.
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas działania, obciążenie, temperatura i wiele innych.

Niewielkie rozmiary i cicha praca to cechy które sprawiają że system EPS nadaje się idealnie do zasilania awaryjnego wszelkiego rodzaju urządzeń, a możliwość podłączenia generatora gwarantuje nieprzerwaną pracę w krytycznym momencie utraty zasilania.

Główne funkcje:

- Cichy
- Nie wymaga konserwacji i utrzymywania
- Wysoki prąd ładowania - w celu szybkiego ładowania, do 5 razy szybciej
- Tryb Bypass umożliwia tylko ładowanie
- Kompatybilny z generatorami - dłuższy czas działania
- Nieograniczone możliwości rozbudowy o dodatkowe baterie - wydłużenie czasu działania
- Funkcja UPS dla automatycznego przełączania
- Napięcie wejściowe - minimum wymagane: baterie 12V
- Automatyczny Regulator Napięcia (AVR)
- Zabezpieczenie przed zanikiem zasilania i zbyt wysokim napięciem
- Niewielkie rozmiary i waga
- Ostrzeżenie o odwrotnej polaryzacji

Uwaga: Zestaw nie zawiera baterii, wymagane baterie ze złączem M8

Specyfikacja techniczna:

- Moc pozorna (VA): 1000VA,
- Moc rzeczywista (W): 700W,
- Wejście:
    - Napięcie wejściowe: 140Vac - 300Vac
    - Częstotliwość: 45Hz ~ 65 Hz (czujnik automatyczny),
    - Napięcie wejściowe DC 12V
    - Możliwość rozszerzenia o dodatkowe baterie
- Wyjście:
    - Liczba faz: 1
    - Liczba gniazd UPS: 2 Schuko
    - Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: Czysta fala sinusoidalna** 220Vac +/- 5%,
    - Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 1%,
    - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 400V
    - Czas przełączenia (typowy): <10ms,
    - Zabezpieczenie przeciążeniowe:
        - Praca normalna: bezpiecznik,
        - Praca na baterii: ogranicznik prądu wyjściowego,
    - AVR (Double Boost & Single Buck)
    - Prąd ładowania: 15 Amperów

- Przełącznik ręczny: tylko tryb Bypass

- Ochrona przeciwprzepięciowa i filtracja

Cechy fizyczne urządzenia:

- Wymiary (mm): 153 (G) x 241 (W) x 208 (S),

- Waga (kg): 8.2

Ostrzeżenia diagnostyczne:

- Wskaźniki: Zasilanie
- Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie

- Wyświetlacz LCD

**obciążenie 0~40% czysta fala sinusoidalna ; obciążenie 40~100% trapezowa fala sinusoidalna

Czas podtrzymywania przy użyciu baterii 12V 200Ah

Obciążenie	Obciążenie [W]	1 bat.	2 bat.	3 bat.	4 bat.	5 bat.
		Czas podtrzymania [h]				
25%	175	10	25	43.5	62.5	77.5
50%	350	4	10	17.5	25	31
75%	525	2.5	6.5	11	16	20
100%	700	1.5	3.5	6	8.5	10.5

Zawartość opakowania: jednostka EPS, podręcznik użytkownika, przewód zasilający

Specyfikacja producenta (źródło opisu): [link]

Specyfikacja techniczna

Moc pozorna (VA)	1000VA,
Moc rzeczywista (W)	700W,
Wejście	Napięcie wejściowe: 140Vac - 300Vac
Częstotliwość	45Hz ~ 65 Hz (czujnik automatyczny),
Napięcie wejściowe DC	12V
Faza	1 Fazowe
Ilość gniazd wejściowych	1 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Moc (VA)	1000 VA
Szerokość	15.3 cm
Ilość gniazd wyjściowych	2 szt
Głębokość	20.8 cm
Wysokość	24.1 cm
Moc (W)	700 W
Waga	9.4 kg
Kształt fali przy pracy baterii	Czysta fala sinusoidalna
Złącze wejściowe	IEC C14
Topologia UPS	Line-Interactive
Złącze wyjściowe	Schuko
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Numer katalogowy	CPS1000E
Kod producenta	CPS1000E
EAN	4712364141898
Marka	CyberPower

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl